

ত্রিভুজাকৃতির নির্দেশিকা

ত্রিভুজাকৃতির চিহ্ন	সিঙ্গেল - ফেজ মিটারের চিহ্ন সমূহের বর্ণনা
S1	"ফ্রেডলি আওয়ার", সপ্তাহিক বন্ধের নির্দেশিকা
S2	ব্যাটারী/মডিউল কভার খোলা
S3	টারমিনাল কভার খোলা
S4	অতিরিক্ত লোড হয়ে গেছে
S6	ইমার্জেন্সি ক্রেডিট নিঃশেষিত হয়েছে
S8	বাইপাস

শর্ট কোড লিস্ট

শর্ট কোড	তথ্যের অর্থ	শর্ট কোড	তথ্যের অর্থ
যে কোন কোড	এলার্ম বন্ধ করা	00	ইমার্জেন্সি ক্রেডিট চালু হবার নির্দেশনা
800	মোট বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ	801	বর্তমান টাকার পরিমাণ
802	বর্তমান তারিখ	803	বর্তমান সময়
804	মিটারের নম্বর	806	রিলে অপারেশন কারণ
808	মোট বর্তমান সংযুক্ত লোড	809	টারিফ সূচক নম্বর
810	জরুরী অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ	814	বর্তমান মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ
815	গত রিচার্জের তারিখ	816	গত রিচার্জের সময়
817	গত রিচার্জের পরিমাণ	820	গত মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার
821	গত দুই মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার	822	গত তিন মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার
823	গত চার মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার	824	গত পাঁচ মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার
825	গত ছয় মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহার	830	গত রিচার্জ টোকেন কোড
869	সর্বোচ্চ পাওয়ার লোড	870	A ফেইজ ভোল্টেজ
874	A ফেইজ কারেন্ট	875	B ফেইজ কারেন্ট
877	A ফেইজ পুওয়ার	886	বর্তমান টারিফের মূল্য
887	বর্তমান স্টেপ টারিফ	888	রিচার্জের রিটার্ন কোড
889	বর্তমান টোকেনের সিরিয়াল নং	895	ফ্রেডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা যাবে
896	ফ্রেডলি মোডে কয়দিন ব্যবহার করা হয়েছে	897	ফ্রেডলি মোড শুরু সময়
898	ফ্রেডলি মোড শেষ হওয়ার সময়	899	সাপ্তাহিক ছুটির দিন
900	ফ্রেডলি মোড অবস্থা	921	ব্যবহৃত ছুটির দিন
922	বর্তমান মাসের ব্যবহৃত টাকা	923	গত মাসের ব্যবহৃত টাকা
924	গত দুই মাসের ব্যবহৃত টাকা	925	গত তিন মাসের ব্যবহৃত টাকা
926	গত চার মাসের ব্যবহৃত টাকা	927	গত পাঁচ মাসের ব্যবহৃত টাকা
928	গত ছয় মাসের ব্যবহৃত টাকা	981	জরুরী অতিরিক্ত টাকার পরিমাণ

রিলে সংযোগ বিচ্ছিন্নের কারণ	ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত
মিটারে টাকা কম, ইমার্জেন্সি ক্রেডিট আছে	LoCrEdIt
মিটারে টাকা কম, ইমার্জেন্সি ক্রেডিট ব্যবহার হয়েছে	LoEnnErG
মিটার ওভার লোড	ouErLoAd
মিটারের ব্যাটারী কভার খোলা	bAtCoUeR
মিটারের টারমিনাল কভার খোলা	t-CoUeR
মিটারের ব্যাটারী কম	Lo-bAt
ম্যগনেটিক বাধা	nnRgnEt